

PRODOTTO



Inverter vision three 1.0



Battery vision top pack 1.0 Battery vision pack 1.0

SOLARWATT Battery vision

(sistema ibrido trifase)

Battery vision, soluzione ibrida trifase per applicazioni fotovoltaiche.

Il nuovo sistema Battery vision di Solarwatt massimizza l'efficienza energetica e aumenta l'indipendenza dalla rete della casa.

Inverter Ibrido trifase: potenze disponibili da 5 kW fino a 15 kW, dotato di tre MPPT separati, per garantire la massima flessibilità di configurazione dell'impianto fotovoltaico.

Sistema di Accumulo: capacità nominale da 8,6 kWh fino a 20,2 kWh ad inverter, profondità di scarica DoD 90%.

Connessione Flessibile: possibilità di connessione dell'accumulo sia lato DC (corrente continua) che lato AC (corrente alternata): la soluzione ideale sia per nuovi impianti che per il retrofit.

Sistema di limitazione dell'energia immessa in rete: consente di gestire e limitare l'energia immessa nella rete in modo da garantire e ottimizzare l'integrazione con il sistema elettrico locale.

Installazione versatile: progettato per un'installazione rapida sia in ambienti interni che esterni, con connessioni semplici.

Funzione di backup: fornisce alimentazione anche durante le interruzioni di corrente, sia dal fotovoltaico che dalle batterie.

Aggiornamenti Software: supporta aggiornamenti automatici per garantire prestazioni ottimali e nuove funzionalità.

in cooperation with





VANTAGGI

Prestazioni Superiori

potenza di carica e scarica delle batterie fino a 1,1 kW per kWh utile. Ampio intervallo di tensione operativa ad MPPT dell'inverter da 120 V fino a 900 V.

Design Premium

unisce eleganza e robustezza per un'installazione che si integra perfettamente in qualsiasi contesto.

SOLARWATT Manager ready

perfetta integrazione di sistema per l'accoppiamento settoriale.

SERVICE

Garanzia¹⁾

10 anni di garanzia sul prodotto e sulle prestazioni dopo una attivazione della garanzia

Smaltimento

come da legislazione sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Consulenza

Pre e post vendita garantita

Eccezione: montaggio a posteriori o acquisto aggiuntivo di ulteriori Battery vision pack Si applicano le condizioni di garanzia per SOLARWATT Battery vision.

	BATTERY VISION TOP PACK 1.0	BATTERY VISION PACK 1.0	
Tecnologia della batteria	L	LiFePO ₄	
Capacità nominale	2,9 kWh		
Capacità utile	2,6 kWh		
Energia nominale	45 Ah		
Tensione nominale	57,6 V _{DC}		
Intervallo di tensione	52,2 - 65,7 V _{DC}		
Corrente massima di carica/scarica	50 A / 50 A		
Cablaggio dei moduli batteria	Da 3 a 7 in serie		
Temperatura di esercizio di carica (ottimale)	0 °C α +55 °C	(+20 °C a +45 °C)	
Temperatura di esercizio scarica (ottimale)	-10 °C a +55 °C (+20 °C a +45 °C)		
Temperatura di stoccaggio	-20 °C a +55 °C		
Metodo di raffreddamento	Sistema di raffreddamento passivo, funzionamento silenzioso		
Umidità relativa	≤ 100 % (esterno	o) senza condensazione	
Efficienza massima	> 95 % (efficienza di ciclo completo)		
Grado di protezione IP	IP65 (interno/esterno)		
Connettori ¹⁾	Spina e presa di corrente con comunicazione integrato	a (a prova di contatto e di inversione di polarità)	
Interfaccia	Dati,DC,Terra	Terra	
Display	Status LED, SoC LED, BMS LED	Status LED	
Dispositivi supportati	SOLARWATT I	nverter vision one 1.0	
Dimensioni (L x A x P)	570 mm x 182 mm x 436 mm	570 mm x 120 mm x 436 mm	
Massa	39,5 kg	33,5 kg	
Alloggiamento	Robusto involucro in metallo		
Garanzia ²⁾	10 anni		
Cicli ³⁾	≥10.000		
Interruttori DC	integrato (manualmente e automaticamente)		
Posizione di installazione	max. 2,000 m AMSL, interno e esterno		
Metodo di installazione	A pavimento		
Secondo IEC 62620	IFPP/42/151/108/[(18S)XS]E/-10+50/95		

CERTIFICAZIONI E STANDARD

Testati in laboratori accreditati: EN IEC 62619:2022 (VDE 0510-39)

EN 62477-1:2012 (VDE 0558-477-1)

UN 38.3

VDE-AR-E 2510-50 (Draft 2nd ed.) per la sola batteria e in combinazione con

Safety Guidelines for Li-ion household battery system, Version 1.0

KIT short checklist (full points) EN 61000-6-2 (VDE 0839-6-2)

EN 61000-6-3 (VDE 0839-6-3)

VDE pre-standards for (EU) 2023/1542 (batteries regulation):

Art. 10 & Annex IV (Performance and Durability)

Art. 12 & Annex V (Safety of stationary battery energy storage systems)

Art. 14 & Annex VII (Information on state of health)

Per la marcatura CE: (EU) 2023/1542 (Batteries Regulation)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (ROHS) (voluntary)

2014/30/ EU (EMC)

In conformità ai requisiti di prodotto delle norme di sicurezza antincendio:

BVES Guidelines Preventive and protective fire security with large scale lithium ion storage System, 2nd Ed. 2021 (Germany, only requirements that are also applicable for residential storage systems)

OIB Richtlinie 2 (2023, Austria, no specific battery room required for indoor installation of Battery vision)

PAS 63100:2024 (UK)

In generale per tutti gli standard di sicurezza antincendio:

Il sistema ha superato il test di propagazione secondo la norma EN IEC 62619 cl. 7.3.3 (nessun incendio all'esterno del sistema, nessuna rottura dell'involucro)


Le celle delle batterie sono state testate separatamente secondo i seguenti standard:

UN38.3 (Rev. 7)

EN IEC 62619:2022

EUCAR hazard level 3 (assenza di sfiato, incendio o fiamma, rottura o esplosione. Perdita di peso <50% del peso dell'elettrolita) UL 9540A (2019), UL 1642:2020 ed. 6 , UL 1973:2018 (2nd ed.)

DIMENSIONI



- 1) I poli della batteria sono privi di tensione quando la batteria viene rimossa
- 2) Eccezione: montaggio a posteriori o acquisto aggiuntivo di ulteriori Battery vision pack. Si applicano le condizioni di garanzia per SOLARWATT Battery
- 3) Determinazione a livello di cella in laboratorio a 25° C, 90 % DoD, corrente di carica ridotta dal 90 % SoC

NVERTER VISION THREE 1.0	(5.0 kW)	(6.0 kW)	(8.0 kW)	(9.9 kW)	(10.0 kW)	(12.0 kW)	(15.0 kW)
LATO FOTOVOITAICO DC							
Potenza max. in ingresso PV	11.000 W	13.200 W	17.600 W	18.000 W	18.000 W	22.500 W	22.500 W
Potenza max. MPPT A / MPPT B /MPPT C	10.000 / 10.000						
Tensione di ingresso max.				1.000 V			
Tensione min. di funzionamento del FV				90 V			
Tensione di ingresso all'avvio				140 V			
Tensione di ingresso nominale	620 V						
Intervallo di tensione operativa MPPT	120 V à 900 V						
Max. corrente di ingresso per MPPT	20 A / 20 A / 20 A						
Corrente di cortocircuito max.	25 A / 25 A / 25 A						
Numero di inseguitori MPPT indipendenti				3			
Numero di stringhe per inseguitore MPPT				1 + 1 + 1			
LATO AC (RETE)							
Max. potenza d'ingresso AC	6.000 VA	7.200 VA	9.600 VA	12.000 VA	12.000 VA	14.400 VA	16.000 VA
Max. corrente d'ingresso (per fase)	9,1 A	10,9 A	14,5 A	18,2 A	18,2 A	21,8 A	24,2 A
Potenza di uscita nominale	5.000 W	6.000 W	8.000 W	9.900 W	10.000 W	12.000 W	15.000 W
Max. potenza apparente di uscita	5.500 VA	6.600 VA	8.800 VA	9.900 VA	11.000 VA	13.200 VA	16.500 VA
Corrente di uscita nominale (per fase)	7,6 A	9,1 A	12,1 A	15,0 A	15,2 A	18,2 A	22,7 A
Max. corrente di uscita (per fase)	8,3 A	10,0 A	13,3 A	15,0 A	16,7 A	20,0 A	25,0 A
Tensione nominale di rete	400/230 Vac; 380/220 Vac, 3L/N/PE						
Frequenza nominale di rete	50 Hz / 60 Hz						
-attore di potenza	1 (regolabile da 0,8 in testa a 0,8 in coda)						
Max. distorsione armonica totale				< 3 %			
BACKUP							
Max. Potenza apparente di uscita	5.000 VA	6.000 VA	8.000 VA	10.000 VA	10.000 VA	12.000 VA	15.000 VA
Max. potenza apparente in uscita (60s)	6.000 VA	7.200 VA	9.600 VA	12.000 VA	12.000 VA	14.400 VA	15.000 VA
Max. corrente di uscita (per fase)	7,2 A	8,7 A	11,6 A	14,5 A	14,5 A	17,4 A	21,7 A
ensione nominale di uscita	400/230 Vac; 380/220 Vac, 3L/N/PE						
Frequenza di uscita nominale	50 Hz / 60 Hz						
Fattore di potenza			1 (regolab	ile da 0,8 in testa	a 0,8 in coda)		
Distorsione Totale di Tensione (a carico lineare)	< 3 %						
Tempo di commutazione				< 20 ms			
EFFICIENZA							
Efficienza ponderata Europea dell'inverter	97,2 %						
Max. Efficienza dell'inverter	98,2 %						
POTENZA MASSIMA DI CARICA/SCARICA	DELLA BATTE	RIA IN BASE ALLA	CONFIGURAZI	ONE			
3x Battery vision pack 7,8 kWh	6.000 W	7.200 W	9.600 W	9.850 W	9.850 W	9.850 W	9.850 W
4x Battery vision pack 10,4 kWh	6.000 W	7.200 W	9.600 W	12.000 W	12.000 W	13.100 W	13.100 W
5 a 7x Battery vision pack 13 a 18,2 kWh	6.000 W	7.200 W	9.600 W	12.000 W	12.000 W	14.400 W	15.000 W

CONFIGURAZIONI POSSIBILI CON SOLARWATT BATTERY VISION					
Qt. Battery vision top pack	1	1	1	1	1
Qt. Battery vision pack	2	3	4	5	6
Capacità nominale	8,6 kWh	11,5 kWh	14,4 kWh	17,3 kWh	20,2 kWh
Capacità utile	7,8 kWh	10,4 kWh	13,0 kWh	15,6 kWh	18,2 kWh
Tensione nominale	172,8 Vdc	230,4 Vdc	288,0 Vdc	345,6 Vdc	403,2 Vdc
Intervallo di tensione	156,6 - 197,1 Vdc	208,8 - 262,8 Vdc	261,0 - 328,5 Vdc	313,2 - 394,2 Vdc	365,4 - 459,9 Vdc

INFORMAZIONI GENERALI Dimensioni (LxPxH) 630 mm x 456 mm x 228 mm Massa 33,5 kg Installazione Montato a parete Topologia Senza trasformatore 5.0 to 10.0 kW: naturale Metodo di raffreddamento 12.0 to 15.0 kW: raffreddamento a ventola 5.0 to 12.0 kW: < 40 dB Emissione di rumore 15.0 kW: < 55 dB fino a 4.000 m di altitudine Posizione di installazione (declassamento superiore a 2.000 m) Da -25 °C a +60 °C (declassamento a +45 °C) Temperatura di esercizio Temperatura di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C Umidità relativa Da 0 a 100 Grado di protezione IP IP65 20 W Assorbimento in stand-by Inverter: LC Display Monitoraggio Pro app, Home app, Manager portal Archiviazione dei dati su Server europei Comunicazione LAN, Bluetooth, Wifi, RS485, USB Garanzia¹⁾ Garanzia di 10 anni sul prodotto

Manufacture of a delifter formants	-:
Monitoraggio dell'isolamento	si
Monitoraggio della corrente residua	si
Protezione contro l'inversione di polarità DC	si
Protezione da inversione della batteria	si
Protezione anti-isolamento	si
Protezione da cortocircuito AC	si
Protezione da sovracorrente/ sovratensione	si
Protezione dalla corrente di dispersione	si
Interruttore DC	si
Funzione di risveglio della batteria	si
Categoria di sovratensione	III
Protezione da sovratensione AC/DC	AC: tipo II / DC: tipo II



AFCI

Classe di protezione

Per informazioni ai sensi della legge UE sulla protezione dei dati, scansionare il codice QR o seguire il link:

www.solarwatt.com/eu-data-act-it.

si

COLLEGAMENTO DELLA BATTERIA

Tipo di batteria	SOLARWATT Battery vision top pack 1.0 SOLARWATT Battery vision pack 1.0	
Tensione della batteria	150 da 800 V	
Corrente massima di carica/ scarica	50 A	
Interfaccia di comunicazione	CAN (comunicazione con l'inverter, aggiornamento del BMS)	

CERTIFICAZIONI E STANDARD

EN 62109-1:2011 (VDE 0126-14-1) EN 62109-2:2011 (VDE 0126-14-2) EN 61000-6-2 (VDE 0839-6-2) EN 61000-6-3 (VDE 0839-6-3) EN IEC 63000:2019

Conforme alle direttive e ai regolamenti UE (CE)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS) (voluntary)

2014/30/ EU (EMC)

2014/53/EU (RED)

Codici di rete:

VDE-AR-N 4105:2018

TOR Erzeuger Typ A, OVE-Richtline R25:2020

CEI 0-21: 2022-03 , CEI 0-21:V1 2022-11, CEI 0-21:V2 2024-01,

CEI 0-21:V2/EC 2024-03, CEI 0-21:2024

EREC G98-1:2022 Amentment 7, G99-1:2022 Amendment, G100:2022 Amendment 2

UNE 217001:2020, 217002:2020 (RD 647/2020)


EN 50549-1:2019


C10/11:2021

A DISPOSITIVI SUPPORTATI

on top pack 1.0	Contatore	Contatore DTSU 666 (Solarwatt version)*		
	-	SOLARWATT Manager flex 1.0		
	Manager	SOLARWATT Manager flex 1.5		
	-	SOLARWATT Manager rail		
	Prodotti complementari	SOLARWATT Battery vision backup booster		
l'inverter,		, ,		

DIMENSIONI





INCLUSO NELLA CONSEGNA





Contatore trifase DTSU 666 con firmware Solarwatt

1) Si applicano le condizioni di garanzia per SOLARWATT Battery vision. 2) Il DTSU 666 fa parte nella di fornitura dell'Inverter vision three

> **Solarwatt Italia S.R.L.** | Viale della Navigazione Interna n°52 35129 Padova | T +39 049 825 82 62 | italy@solarwatt.com | solarwatt.it