

## PRODOTTO



## EnergyMeter

L'EnergyMeter registra i consumi elettrici dell'abitazione. Questi dati sono visibili sull'Energy Manager Portal, per ottimizzare l'autocomsumo. E' usato come integrazione dell'Energy-Manager per registrare i consumi di pompe di calore, climatizzatori o per monitorare la produzione degli inverter fotovoltaici. L'Energy-Meter è un contatore trifase conforme con EN 61036 e si installa direttamente su barra DIN.

### DATI TECNICI

Tensione di alimentazione	3 x 230 V/400 V AC
Corrente misurata/corrente limite	20 A / 80 A
Classe di precisione	1; non certificata; non adatta per la preventivazione
Comunicazione	S0 (1000 imp/kWh); lunghezza impulso S0: 90 ms
Display	LCD display (senza retroilluminazione) 6 cifre + 2 decimali = 999999,99 kWh
Range Operativo	184-265 VAC / 0,1 ~ 80 A
Frequenza	50 Hz (+/- 10 %)
Consumo Interno	< 10 VA, 2 W
Range di Temperatura	-25°C a +55°C

### CAMPO DI UTILIZZO

Per misura trifase di carichi/generatori

Spazio richiesto per l'installazione 76 mm (=4,2 HP)

Tipo Monodirezionale con morsetti

### CERTIFICAZIONI

CE - EN61052-11

CE - EN61053-21



### SERVICE

#### SOLARWATT Manager ready

Integrazione completa con il sistema di gestione energia EnergyManager

#### Garanzia di origine

Made in Germany

#### Consulenza professionale

Grazie ed esperti del settore, anche in loco